Как узнать текущую версию ФФД на фискальном регистраторе?

Напоминаем, что согласно законодательству РФ с 01 января 2019 года онлайн-касса должна передавать фискальные данные в формате 1.05 (далее ФФД 1.05). Чтобы убедиться в том, что ваша ККТ соответствует требованиям закона, определите формат фискальных документов на устройстве, руководствуясь расположенными ниже инструкциями.

Если ваша онлайн-касса до сих пор работает на ФФД 1.0, настоятельно рекомендуем обратиться в одну из специализированных организаций вашего города для решения вопроса о переводе онлайн-кассы на формат фискальных данных 1.05. Сотрудники компании ИТигрис не уполномочены решать данный вопрос. После решения вопроса о переводе онлайнмкассы на ФФД 1.05 обязательно обратитесь в службу технической поддердки Итигрис для выставления соответствующих настроек в программе. В противном случае кассовые чеки могут печататься некорректно.

Инструкция для онлайн кассы АТОЛ

- 1. Выключите фискальный регистратор.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку промотки чековой ленты.
- 3. Не отпуская кнопку, включите кассу раздастся 1 короткий звуковой сигнал, и через некоторое время ККТ протянет 2-3 мм чековой ленты.
- 4. Дождитесь, пока устройство издаст еще один короткий звуковой сигнал и отпустите клавишу.
- 5. ФР распечатает информационный чек. Версия ФФД отображается в строке «ФФД ККТ».

TOPFOBUN OFFE	KT N1
	SHIDI
ILUTA	
ИНФОРМАЦИЯ О ККТ	N
электронный блок	1.5
ЧНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР	
0e00d005aebca4c0)57763accf5001bc6
LAN MAC-aapec	14:1F:BA:E4:A8:58
КОД ЗАЧИТЫ 4	1 Internal
7510800215917827	HUPT
КОД ЗАЦИТЫ Б	UCUODH
	HERUPH HOPH
DATAPEN MALUB (2.2 - 3.3) - 3.10	22-05-17
ката регистрации	22-03-17 HODM
1133 NJ	norm
BUCKA BUCKA BUCKA	80
OUCK DEWUM JOKENT	HET
REDCING SHOLDING	fn debug v 1.34
COOK JEACTRUS	24-05-18
DEPERFORMED AND CTANCE	1/29
001 0H	1.0
HAPASOTKA	
A-OTPE34, BCEFO	4291
ABALATE UP BCELO	5456088
ГОЛОВКА+ВСЕГО	3994159
A-OTPE34.,CEPOC	137
ДВИГАТЕЛЬ + СБРОС	167146
LOUOBKY*CEboc	119980
ТЕМПЕРАТУРА ГОЛОВКИ	320
ID СЕРИИ (5199):	10.00
1	1245
3	2893
ΦΦΆ ΚΚΤ	1.03
CB936 C TIK	CTUEDAET
KAHAA UDMEHA DWA	E ITIERNE I
LKUPULID DNIH	DC=232
CKODOCTL RDEMENHO	4800
REPORTS BELIEVED	AT00 3.0
Asta Rooma	11.12.17 15:52
AGIG DECEM	7627001447
DH KKT-	0000000246026791
43H KKT:	001057009712394
OH N	9999078900006283
СПАСИБО	Second a secondary
3A DOKYOK	411

Инструкция для онлайн кассы Штрих-М

1. Запустите «Тест драйвера ΦР»: в меню «Пуск» Windows откройте «Все программы/ШТРИХ-М/Драйвер ΦР/Тест драйвера ΦР».



2. Выполните проверку связи с устройством и далее нажмите "Таблицы"

🏈 Тест драйвера FR 4.12.0.451	
Файл Язык Справка	
01. Состояние Запросы Полное состоян	ше
02. Регистрация	 Длинный запрос
03. Отчеты	
04. Печать текста	Краткий запрос
05. Печать графики	Параметры устройст
06. ПД	
07. Параметры устройсте	Параметры модел
08. Сервис	Описания ошибок
09. ЭКЛЗ	Barrowski
10. МФП	версия драивера
11. ФН	Сбросить состояни
12. Кулюроприемник	Tréamu
13. MasterPay-K	I duimter
14. Модем	
15. Прочее	
	Нажмите 🚤
<	2
	}
Результат:	Пароль: 30
Передано:	Время:
	Закрыть

войства		-	×		
Драйвер ФР		1	Кликните		
Погические устро	йства —		Проверка связи	~	Длинный запрос
Nº 1 Устройство	N#1	<u> </u>	Параметры обмена		Краткий запрос
Пароль сист. адм	инистратора: 30	1	Поиск оборудования		Параметры устройств
Подключение: Протокол обмена	Стандартный	•	Сервис	Į	Параметры модели
COM nopt:	СОМ 7	•	Таблицы		Описания ошибок
Скорость:	115200	<u> </u>	Дополнит. параметры		Версия драйвера
i damagi.	1000		О драйвере		Сбросить состояние
					Таблицы
Пароль: 30					
Модель: Авто	определение	-			
Код ошибки:					
				ы: 30 т	Настройка свойств
			7		2000 00

4. Откройте «17 Региональные настройки». ФФД указан в строке №17 ««Rus формат фд»:

- «1» ФФД 1.0
- «2» ФФД 1.05

N=	Название		Рядов	Полей	Открыть	
1	Тип и режим кассы		1	45		_
2	Пароли кассиров и администраторов		30	2	Инициализировать	
3	Таблица перевода времени		20	4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
4	Текст в чеке		14	1	Импорт/Экспорт	
5	Наименование типов оплаты		16	1		_
Б	Напоговые ставки		Б	2		
6	Наименование отделов		16	22		
8	Гастроика шрифтов		17	23 E		
10	Галиебная		i'	á		
11	Параметры козирования сихоров		- i	ğ		
12	Веб-ссылка 1 Долика	Tinto	- i	3		
13	Параметры термопечати	oume	1	4		
14	Sdcard status	гиональные настрой	ica .			- 🗆 ×
15	Сервер транзакций					
16	Сетевой адрес	е Название		1.1		Значение
17	Региональные настройки 1	Кл бин/ин	н			
18	Fiscal storage	Кл требов	ать откр	ывать с	мену	1
19	Параметры офд	Rue news	MOMMON	SHIEL CHAR	now	2
20	Статус обмена ФН	Due postere			More .	
21	Сетевые интерфенсы	киз мин р	азм моду	una dr		5
22	Сегевой адрес мії (устарела) 5	Rus MNH K	мин корр ошибок dr		1	
24	Встранваемая и интернет техник	Rus мин р	Rus мин размер qr в точках			160
	7 Rus не пе 8 Rus orpan		чатать д	окумент		0
			ичить вр	емя сме	ны	1
	9	Rus nevar	ать скво	эной ноне	мер	1
	10	Rus печат	ь параме	тров оф.	д в чеках	0
	11	Rus прове	рять кс	инн		1
	12	Rus nevar	ь реквиз	витов по.	льзователя	0
	13	Rus Hanne	нование	реквизи	та пользователя	Код
	14	Rus nevar	ь реквиз	ита пол	ьзователя	1 2. Ondegenume
	15	Rus nevar	L OTMOHO	нных до:	кументов	0
	16	Rus nevar	ь налога	в опер-	ации	2
	17	Rus форма	т фд			2
	18	Rus KOMRA	ктный за	головок		0
	19	Rus назва	ние бону	/ca 1		BOHACH CUTCHEO
	20	Rus назва	ние бону	rca 2		СКИДКА
	21	Rus narre	рн сепар	aropa s	аголовка	126
	22	Rus BMCOT	а сепара	TODA SA	головка	3